

SM23165D
SM23165D-CDS
SM23165D-CDS7
差異說明



15 Pin D-Sub I/O

Pin	SM23165D	-CDS	-CDS7
1	I/O – 0 GP or Enc. A or Step Input	same	same
2	I/O – 1 GP or Enc. B or Dir. Input	same	same
3	I/O – 2 Positive Over Travel or GP	same	same
4	I/O – 3 Negative Over Travel or GP	same	same
5	I/O – 4 GP or RS-485 A Channal(1)	same	same
6	I/O – 5 GP or RS-485 B Channal(1)	same	same
7	I/O – 6 GP or “G” Command	same	same
8	Phase A Encoder Output	same	same
9	Phase B Encoder Output	same	same
10	RS-232 Transmit ;	CAN-L	CAN-L
11	RS-232 Receive ;	CAN-H	CAN-H
12	+5 VDC Out	same	same
13	SIG Ground	same	same
14	Power Ground	same	same
15	Main Power : +20-48 VDC	same	same

7 Pin Combo D-sub Power and I/O

Pin	SM23165D	-CDS	-CDS7
1	I/O – 6 GP or “G” Command	same	CAN-L
2	+5 VDC Out	same	CAN-H
3	RS-232 Transmit	same	same
4	RS-232 Receive	same	same
5	SIG Ground	same	same
A1	Main Power : +20-48 VDC	same	same
A2	Ground	same	same

功能及專用線材

	SM23165D	-CDS	-CDS7
RS232/RS485通訊	✓	✓	✓
RS232/RS485/CANBus通訊	✗	✓	✓
支援[Power+RS232]串接線 CBLSMADD-xM	✓	✓	✗
支援[Power+RS232+CANBus]串接線 CBLSMCDS-xM	✗	✗	✓

即日起，我們將以最新型號SM23165D-CDS7為主銷售機型，

如您對此份產品型號說明有任何疑問或支援上的需求，請隨時和我們聯繫。